

HV 1/1 BP FS

Batterij-aangedreven 18 V handstofzuiger: licht, krachtig, veelzijdig inzetbaar en dankzij de accessoireset met bekledings-, vloer- en plintenzuigmond ideaal voor het reinigen van gebouwen.



Bestelnr. **1.394-262.0**

- Krachtige 18 V Kärcher Battery Power+ accu
- Specifieke toebehoren sets voor schoonmaakbedrijven
- Energiezuinige ecoefficiency-stand

Technische gegevens

EAN Code		4054278636399
Battery platform		18 V Battery platform
Tankinhoud	l	0,9
Geluidsniveau	dB(A)	70
Luchtverplaatsing	l/s	33
Vacuüm	mbar / kPa	47 / 4,7
Standaard nominale diameter		ID 35
Aantal vereiste batterijen	Stuk(s)	1
Prestatie per batterijlading	m ²	max. 100 (2,5 Ah)
Werktijd per batterijlading	min	ecoefficiency-stand: max. 42 (3,0 Ah) / Power mode: max. 25 (3,0 Ah) / ecoefficiency-stand: max. 29 (2,5 Ah) / Power mode: max. 22 (2,5 Ah)
Gewicht zonder toebehoren	kg	1,8
Gewicht (incl. doos)	kg	2,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	313 × 115 × 315

Uitrusting

Variant		Batterij en lader niet inbegrepen
Patroonfilter		Papier
Voorfilter		■
Zuigbuis	Stuk(s) × m	2 × 505 / Kunststof
Vloerzuigmond		■
Bekledingszuigmond		■
Plintenzuigmond		■
Zuigborstel		■

■ Bij de levering inbegrepen



Met groot filteroppervlak en efficiënte turbine

- Uitstekende reinigingsprestatie op alle oppervlakken



Handzaam, licht en flexibel in gebruik

- Zuigen in alle richtingen (360° toepassing).



Met energiezuinige eco!efficiency-stand

- Spaart energie en verlengt de gebruiksduur van de accu.
- Verlaagt het geluidsniveau.

TOEBEHOREN VOOR HV 1/1 BP FS 1.394-262.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M			
Patroonfilter, papier			
Patroonfilter	1 6.414-034.0	Patroonfilter gemaakt uit papier en plastic. Perfect voor onze batterij-aangedreven stofzuiger HV 1/1 Bp. Lange levensduur dankzij de efficiënte voorfilter, eenvoudig te reinigen en te vervangen.	■
FILTER T/NT			
Afvoerluchtfiler			
Voorfilter, 1 x , HV 1/1	2 5.745-094.0	Krachtige voorfilter voor gebruik in onze batterij-aangedreven handstofzuiger HV 1/1 Bp. Beschermt de patroonfilter op een betrouwbare manier tegen grof vuil. Zeer eenvoudige reiniging.	■
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Vloerzuigmond	3 2.889-220.0	Hoogwaardige vloerzuigmond compatibel met onze batterij-aangedreven stofzuiger HV 1/1 Bp. Voor de reiniging van tapijten en harde vloeren. Breedte: 220 mm. Nominale diameter: DN 35.	■
Plintenzuigmonden			
Plintenzuigmond	4 2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	■
Bekledingszuigmonden			
Bekledingszuigmond DN 35	5 6.905-998.0	Kunststof bekledingszuigmond in DN 35.	■
Zuigborstels			
Zuigborstel, verpakt NW 35	6 2.889-221.0	Zuigborstel NW 35 met natuurlijk paardenhaar.	■
Autozuigmonden			
Autozuigmond, DN 35, 90 mm	7 6.906-108.0	Kunststof	□
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuizen, kunststof			
Set zuigbuizen DN35 505mm	8 2.889-218.0	Set van plastic zuigbuizen, NW 35, grijs, 2 delen, elk 0,5 m.	■
BATTERIJEN			
Batterij 18 V / 2,5 Ah	9 2.445-034.0	De 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18 V Kärcher batterijplatform.	□
BATTERIJ OPLADERS			
Snellader 18V batterij	10 2.445-032.0	Deze snellader laadt alle 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterijen op tot 80% in amper 44 minuten en hij kan gebruikt worden voor alle batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform.	□
STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS			
Starter kit 18V-2,5Ah Battery + snellader	11 2.445-062.0	Battery Power starterspakket incl. 18 V / 2,5Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 18V-batterijplatform.	□
BATTERIJEN			
Battery Power+ 18/30	12 2.445-042.0	Met Real Time Technologie via LCD-scherm: Zeer krachtige Battery Power+ 18 V lithium-ion batterij. Lange looptijden dankzij de capaciteit van 3,0 Ah. Met spanningsbewaking en IPX5 bescherming.	□
BATTERIJLADERS			
Universal batterijlader Battery Power+ 18-36	13 2.445-054.0	Universal laadstation Battery Power+ met LED-aanduiding van de bedieningsstatus voor het opladen van alle lithium-ion batterijen van 18 en 36 V uit het Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ - platform. Geschikt om aan de muur te bevestigen.	□
Snellader Battery Power+ 18 V / 6 A	14 2.445-044.0	Snellader voor alle 18 V lithium-ion batterijen uit de platforms Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Laadstroom van 6 Amp. Met LED-statusindicator. Laag energieverbruik in stand-by modus, geschikt voor wandmontage.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HV 1/1 BP FS 1.394-262.0




15



16



17



18

		Bestelnr.	Beschrijving	
STARTERSKIT				
Starterskit Battery Power+ 18/30	15	2.445-072.0	De Battery Power+ 18/30 Starterskit bestaat uit een 18 V snellader en 2 compatibele 18 V/3,0 Ah batterijen met de innovatieve Real Time Technology.	<input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with cone connection				
Rekbare zuigslang	16	2.889-222.0	Flexibele zuigslang (NW 35) voor onze batterij-aangedreven rechtopstaande stofzuiger HV 1/1 Bp. Lengte: 0,5 m.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS				
Draaggordel	17	2.889-268.0	Verstelbare, ergonomische draaggordel voor gebruik bij onze batterij-aangedreven stofzuiger HV 1/1 Bp. Verhoogt het comfort voor de gebruiker en de veiligheid tijdens het vervoer.	<input type="checkbox"/>
Set hand nozzle	18	2.889-361.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren